

Orion

LED 9 coeurs 6500 lumens

ORION est une lampe torche tactique **haut de gamme** à portée étendue, performante jusqu'à **1300 mètres** ! ORION délivre un éclairage haute efficacité à lancement long et une distance d'éclairage immédiatement très éloignée. Maximum 6500 lumens, 425000 candelas, autonomie de 300 heures en mode ultra-faible.

Très adaptée à des utilisations tactiques, telles que l'armée, les forces de sécurité, la recherche, le sauvetage, la chasse, le nautisme, l'observation, la surveillance des animaux de montagne et d'élévation, protection des secteurs sensibles, la spéléologie, les patrouilles terrestres et aéronavales, ainsi que l'activité extérieure. Design **solide et résistant**, corps antidérapant, très bonne prise en main.

INFORMATIONS PRATIQUES

2 utilisations : Surpuissant large et Spot
Modes : Turbo / Elevé / Médium/ Faible / Ultra-faible/ Strobe / SOS

MODE SURPUISSANT LARGE

	LUMENS	PORTÉE	AUTONOMIE
TURBO	6500 _{LM}	1100 _M	3 _H
ÉLEVÉ	2500 _{LM}	600 _M	4 _H
MÉDIUM	400 _{LM}	350 _M	7 _H
FAIBLE	100 _{LM}	150 _M	40 _H
ULTRA FAIBLE	10 _{LM}	50 _M	300 _H
STROBE / SOS	2500 _{LM}	-	-

MODE SPOT

	LUMENS	PORTÉE	AUTONOMIE
TURBO	2500 _{LM}	1300 _M	4 _H
ÉLEVÉ	900 _{LM}	850 _M	5 _H
MÉDIUM	400 _{LM}	600 _M	7 _H
FAIBLE	100 _{LM}	400 _M	40 _H
ULTRA FAIBLE	10 _{LM}	150 _M	300 _H
STROBE / SOS	2500 _{LM}	-	-


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ORION comprend **3 interrupteurs** :

- L'arrière tactique permet de l'allumer ou de l'éteindre, un clic bref pour l'allumer ou l'éteindre, un demi-clic pour le **mode tactique silencieux**.
- Le latéral fonctionnel pour une utilisation aisée, commutation des modes et indication du niveau de charge. Mémoire de position.
- Innovation Assault58, interrupteur **commutateur à anneau rotatif** : mode spot (qui active le noyau central 2500lm) ou mode Surpuissant Large (qui active les 9 noyaux 6500 lm).

ORION fusionne la fonctionnalité d'un projecteur large avec un éclairage longue portée pour une utilisation polyvalente.

Étanchéité IP 68, ORION peut être immergée jusqu'à 2m pendant 30 min et est conçue pour résister à des chutes d'une hauteur de 1,5m et aux chocs thermiques.



6500 lumens



Autonomie 300h



Portée 1300m



Type d'article	Torche tactique très longue portée
Lentille	Réflecteur OP, alliage d'aluminium
3 Interrupteurs	1 tactique / 1 latéral / 1 anneau rotatif
Modes d'éclairage	7 modes dont stobe et SOS
Portée maximale	1300 mètres (1100 en surpuissant large)
Autonomie	de 3 à 300 heures
Chargeur	Secteur + USB type-C
Matériaux	Aluminium 6061 - T6 anodisé dur noir
Source de lumière	LED blanc neutre
Verre	à revêtement double face ultra dur
Rendement lumineux	6500 Lm / 425000 candelas / 17000 Lux
Batterie rechargeable	2 batteries 2*21700 Li-ion 3.7V 10000 Mah
Durée de vie LED	50 000 heures
Durée de vie batterie	500 recharges
Témoin charge	Sur interrupteur latéral
Indice de protection	Waterproof IP 68
Dimensions/ Poids	L 253 x °26mm et °65/ 410g
Chargement	Type-C, charge rapide
Garantie	1 an

Le coffret contient: Orion -Pack de batterie 21700, chargeur secteur 9V 2A, câble de charge TYPE USB/USB-C, dragonne, étui Cordura (molle + cochet), notice.



06 20 23 35 99



contact@assault58.com

SARL MAGUY - 20 RUE SAINT JACQUES 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

SIRET 75309731000019 - RCS NEVERS B 753 097 310



Manuel d'utilisation

ORION lampe torche haut de gamme est fabriqué selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle ORION veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1- Modes de fonctionnement

Retirez la protection de batterie en dévissant l'interrupteur arrière.

1. Interrupteur principal arrière : demi-clic pour allumer en tactique silencieux, clic court pour allumer/éteindre.

2. Interrupteur fonctionnel latéral : (pour une utilisation facilitée).
clic : Turbo > Élevé > Moyen > Faible > Ultra faible (cycle)
Appui long : stroboscope actif, clic court pour revenir au mode d'éclairage mémoire de position.

3. Interrupteur rotatif à anneau de tête modes d'éclairage : choisissez entre le mode Spot (activant le noyau central) ou le mode Surpuissant large (activant les 9 noyaux).

2- Fonction de charge

1-Le port de charge USB type-C se situe sur la partie haute du corp de ORION, avant l'interrupteur à anneaux rotatifs, veillez à bien replacer la protection silicone. ORION chargement externe intelligent rapide vitesse de 5 V/2 A (chargeur secteur 9V 2A (18W) compris dans le coffret pour une meilleure sécurité, et la rapidité de rechargement max 3.5h.

2. Indicateur de charge : le voyant rouge indique la charge ; le voyant vert signale une charge complète.

3. Indicateur de capacité d'alimentation : affiche le niveau de la batterie pendant 5 secondes après démarrage de la lampe : Soyez toujours prêt grâce au témoin de charge.
75 %-100 % : indicateur vert
30 %-75 % : indicateur orange
10 %-30 % : indicateur rouge
En dessous de 10 % : indicateur rouge clignotant

4. Protection des composants électronique par diode thermostatique, ajustement de la luminosité régulant la température pour éviter la surchauffe.

3- Chargement de la batterie



1- Insérez la batterie côté (+) vers la tête de la torche.

2- En stockage prolongé, veuillez desserrer votre ORION. Veuillez recharger complètement votre ORION une fois par an.

MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez à ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un, cela pourrait occasionner des lésions oculaires. Attention aux enfants.

N'essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriez l'endommager. Les déchets électriques (batterie et ampoule) doivent être déposés aux points de collecte spécifiques déchets électriques.



ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

Pour une meilleure utilisation, nettoyez les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux. Pour que les joints toriques ne se dessèchent pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline une fois par an / deux ou trois fois par an en situation nautique.

Si l'eau s'infiltre à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Replacer la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.



Garantie

La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.

GARANTIE 12 mois

Modèle : ASSAULT ORION

Date d'achat : _____

ACHETEUR : _____

Adresse: _____

Téléphone : _____

Mail : _____

DITRIBUTEUR
Tampon + signature

